Placas

HII64200FMTW

EAN: 8690842386619

Tipo de placa	Número de Níveis de Cocção	Tipo de ecrã	Cor
Indução	9	Acesso Direto	Branco

- IndyFlex: Placa flexível para combinar as panelas
- Gestão de Energia: Máximo Consumo de energia facilmente definido



Recursos Principais

Largura	60 cm	**Altura**	5.2 cm
Profundidade	51 cm	**Tipo de placa**	Indução
Configuração do Queimador	4 Zonas de Indução com 1 Flexizone	**IndyFlex®**	Sim
Tipo de ecrã	Acesso Direto	**Número de Níveis de Cocção**	9
Cor	Branco	**Product Series**	b300
Potência Elétrica Total	7200 W		

Tecnologias

Tipo de placa	Indução	**IndyFlex®**	Sim
Cor	Branco	**Booster**	Sim
Stop & Go	Sim	**Tipo de ecrã**	Acesso Direto
EasyFit	Sim	**Função de Gestão de Energia**	Sim
Temporizador	Sim		

Desenho

Design do Queimador	Vidro		

Detalhes da zona de culinária

Configuração do Queimador	4 Zonas de Indução com 1 Flexizone	**Número de Níveis de Cocção**	9
Zona frontal-esquerda	Ø180 mm - 2000 W / 2300 W	**Zona frontal-direita**	Ø145 mm - 1600 W / 1800 W
Zona traseira-esquerda	Ø180 mm - 2000 W / 2300 W	**Zona traseira-direita**	Ø210 mm - 2000 W / 2300 W
Número de Zonas Elétricas	4		

Segurança

Indicador de calor residual	Sim	**Sistema anti-transbordo**	Sim
Desligamento automático	Sim	**Proteção para crianças**	Sim

Performance & Consumo

Potência Elétrica Total	7200 W	**Tensão**	220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~ V
Frequência	50 Hz		

Dimensões & Pesos

Altura	5.2 cm	**Largura**	58 cm
Profundidade	51 cm	**Peso**	9.85 kg
Altura embalada	12.5 cm	**Largura embalada**	65 cm
Profundidade embalada	60 cm	**Peso embalado**	10.9 kg
Dimensões de nicho (H×W×D) (mm)	h×560×490		

IndyFlex

Placa flexível para combinar as panelas



Finalmente, uma placa que acomoda qualquer refeição. Quer esteja a fazer pratos pequenos ou um menu grande, o prato IndyFlex aguenta. Estas zonas de cozedura flexíveis combinam-se para criar outras maiores, para que possa usar 4 panelas ou 2 maiores para fazer o que lhe apetecer.



Gestão de Energia

Máximo Consumo de energia facilmente definido

Obtém tarifas de energia mais baixas em determinados momentos durante o dia? Então, precisas de saber quanta energia estás a usar. Graças à função power management, pode estabelecer limites no consumo de energia da sua placa durante a instalação. Pode escolher entre 5 níveis e depois resetá-lo sempre que desejar.